

OH7525 z kopią zapasową

- Rozdzielnice stalowe o stopniu ochrony IP66
- Nadaje się do instalacji przełącznika na zewnątrz
- Testowane zgodnie z normą EN 61439-1
- Wolne miejsce na baterie zapasowe
- Wyposażenie podstawowe: gniazdo 230 VAC, wyłącznik automatyczny, zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie antysabotażowe



Zewnętrzne stalowe rozdzielnice serii OH7525 są przeznaczone do zewnętrznej instalacji przełączników przemysłowych serii 2G i 20G. Modele są dostępne z zasilaczem awaryjnym. Schemat okablowania i raport z testu urządzenia są dołączone.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
OH7525-C10.A12.R.PB7.SE	7-211-210
OH7525-C10.A12.R.PB7.SF	7-211-220



Parametry techniczne

MECHANIKA

Wymiary - wys./szer./gł.	700 x 500 x 250 mm
Szpilki	10 (PG11)
Materiał i wykończenie	Stal ocynkowana z poliestrem epoksydowym (szary RAL 7035)
Waga	Maks. 20 kg (bez baterii)
Sabotaż	Kontakt NC
Maksymalny rozmiar 1 szt. baterii - h/w/w	180 x 197 x 180 mm
Ochrona mechaniczna	IK10
Stopień pokrycia	IP66 / IP55 (z materiałem termoutwardzalnym)

JISTIČ

Znamionowe napięcie robocze	230 VAC
Prąd znamionowy	10 A
Charakterystyka wyzwalania	C
Znamionowa zdolność zwarciova	6 kA

OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA

Typ	T1, T2, T3
Znamionowe napięcie robocze AC	230 VAC
Poziom ochrony napięcia na wejściu In	1,25 kV
Impulsowy prąd rozładowania dla testu klasy I (10/350)	12,5 kA

ZABEZPIECZENIE PRĄDOWE

Znamionowe napięcie robocze	30 mA
Typ	A
Znamionowy prąd szczytkowy	30 mA
Znamionowa zdolność zwarciova	6 kA

ZASILACZ AWARYJNY (I AKCESORIA)



Napięcie wejściowe (50 Hz)	115 - 230 - 277 V (90 - 135 V / 180 - 305 V)
Moc znamionowa	240 W
Napięcie wyjściowe (Vn) / prąd znamionowy (In)	48 VDC / 5 A (opóźnienie włączenia maks. 1,5 s)
Zabezpieczenie przed zwarcie / przeciążeniem / przegrzaniem	Tak (obsługa pracy z obciążeniem pojemnościowym)
Wyjście akumulatora	4 sztuki połączonych szeregowo akumulatorów 12 V
Obsługiwane akumulatory	Kwasy ołowiowe, AGM, GEL
Przełącznik 1 (C-NC-NO) Przełącznik maks. 30 VDC / 1 A	Główne lub zapasowe zasilanie wejściowe
Przełącznik 2 (C-NC-NO) Przełącznik maks. 30 VDC / 1 A	Nieprawidłowo działający system / słaba bateria
Ochrona wyjścia akumulatora	Dwubiegunowy uchwyt bezpiecznika z bezpiecznikami 6A gG
Zabezpieczenie wyjścia 48 VDC	Wyłącznik automatyczny
Półka na baterie	4x 36 Ah

GNIAZDO 230 VAC

Znamionowe napięcie robocze	230 VAC
Typ E	Z kołkiem ochronnym
Typ F	Konstrukcja Schuko

OH-THERMO-SET-HV - SYSTEM WENTYLACJI I OGRZEWANIA (akcesorium opcjonalne)

Wentylator Kontrolowany przez termostat	1 0 - 60 °C
Ogrzewanie Kontrolowane przez termostat	250 W 0 - 60°C

SD - DETEKTOR WIBRACJI (akcesorium opcjonalne)

Wyjście alarmowe	Przełącznik
------------------	-------------

TESTOWANE BATERIE

LONG U1-36HE	12 V, 36 Ah
--------------	-------------

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 61439-1		Rozdzielnice niskiego napięcia

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 09.02.2026 23:32:54