

TWA-MIC

- Wielokierunkowy mikrofon elektretowy
- Nadaje się do zastosowań zewnętrznych
- Czułość -54dB
- Impedancja 680Ω
- Transmisja dźwięku przez skrętkę
- TWA-ATX-PoE-BOX
- Wzmacniacze audio do podłączenia TWA-MIC-ECT do LINE-IN
- Obsługa zasilania z PoE



Mikrofony elektretowe są używane głównie jako akcesoria do kamer IP. Ponieważ wejścia audio kamer IP mogą znacznie różnić się konstrukcją, oferujemy wersje z gniazdami MONO lub STEREO 3,5 mm do bezpośredniego podłączenia do wejść mikrofonowych oraz z przedwzmacniaczami TWA-ATX do kamer IP z wejściem liniowym.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
TWA-ATX-PoE-BOX	3-100-725

Parametry techniczne**TWA-ATX-POE-BOX**

Moc	kompatybilność z MIDSPAN PoE (IEEE802.3af/at) lub 48VDC: piny 4,5 / 7,8
Fast ethernet	2x porty 10/100 BASE-T
Wejście mikrofonowe	kompatybilny z s TWA-MIC-ECT-M
LINE-OUT	kompatybilny z kamerami IP LINE-IN (symetrycznymi / asymetrycznymi)
ALC i redukcja szumów	Tak
Przepustowość	200 - 20 000 Hz
Zużycie energii	Maks. 0.8 W
Ochronniki przeciwprzepięciowe	Fine (wejście zasilania i LINE-OUT)

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy	-40...+70 °C
-------------------	--------------

MECHANIKA

Wymiary - wys./szer./gł. (ATX)	52 x 32 x 82 mm
--------------------------------	-----------------

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 61000-6-2		Odporność - środowisko przemysłowe
IEEE 1613		Wymagania środowiskowe i testowe Podstacje elektroenergetyczne
EN 50130-4 ed. 2		Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 55035		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące odporności
EN 55032		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące emisji
EN 62368-1		Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu informatycznego
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 10.02.2026 04:06:02